

# 品番 78751 デジタル照度計 LED照明対応

## ■用途


- 事務所、作業現場などの照度管理に。
- LED照明のチェックに。

## ■特長

- LED照明の測定ができます。
- 照度に合わせて、測定範囲を4段階に切り替えることができます。
- 読み取りやすい大型液晶(文字高16mm)を採用しました。
- 測定値の固定ができるホールド機能付です。
- 受光部が270°回転できるので、受光しやすい角度に調整できます。

## ■各部の名称


### ●本体



### ●液晶表示



### ●裏面



-1-

## ■使用方法

### ●通常測定

- ①電源OFFの状態で電源ON・OFFボタンを押します。
- ②レンジボタンで測定範囲を選定します。
- ③受光部フタを外します。
- ④受光部の正面を測定光源に向けて測定します。

### ●測定レンジ切替

レンジボタンで測定範囲を4段階に切り替えることができます。

0.1~199.9ルクス




1~1,999ルクス



10~19,990ルクス



100~199,900ルクス



### ●ホールド機能

HOLDボタンを押すと、HOLD表示が点灯し現在表示している測定値を固定することができます。もう一度押すとホールドを解除できます。

### ●エラー表示

測定範囲を超えた時に表示されます。レンジボタンで測定範囲を調節してください。



### ●電池消費表示

電池残量が少なくなると表示されます。新しい9V乾電池に交換してください。




-2-

## ■電池交換

付属の電池はシュリンク包装されています。剥がしてからセットしてください。

- ①電池フタを外します。
- ②電池ボックスに9V乾電池を正しくセットしてください。
- ③電池フタを元に戻します。



9V乾電池

電池フタ

-3-

## ■三脚への取り付け方法

本体裏面の三脚取付ネジ穴を使ってお手持ちの三脚(1/4インチネジ)に取り付けます。  
※三脚は市販の物をお使いください。



## ■仕様

測定範囲	0.1~199,900ルクス
測定レンジ	0.1~199.9ルクス 1~1,999ルクス 10~19,990ルクス 100~199,900ルクス
最小表示(分解能)	0.1~199.9ルクス:0.1ルクス 1~1,999ルクス:1ルクス 10~19,990ルクス:10ルクス 100~199,900ルクス:100ルクス
精度	0.1~20,000ルクス:±(4%+10dgt) 20,000~199,900ルクス:±(5%+10dgt) [dgt]...デジタル表示の最小桁。
再現性	±2.0%
測定周期	2回/秒
使用環境	温度:0~40℃ 湿度:0~70%
保管環境	温度:-10~50℃ 湿度:0~80%
電源	9V乾電池 1個 (付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
材質	本体、受光部、受光部フタ:ABS樹脂
本体サイズ	185×68×38mm
製品質量	175g(電池含)
三脚取付ネジ	1/4インチ

## ■付属品

- 収納ケース

輸入発売元

シンワ測定株式会社

蒸物流センター

T959-1276

新潟県燕市小池3481

URL <https://www.shinwasokutei.co.jp>

お問い合わせ

お客様相談室

0120-666899

受付時間(土日祝日除く)

AM8:30~PM5:00

MADE IN CHINA

-4-